



L'extendeur **HDMI E-boxx** vous permet de prolonger un signal hdmi jusqu'à une distance de 100 m avec un cordon CAT-5e. L'extendeur HDMI est la solution idéale pour les installations de banc d'essai, les centre de données et les bureaux d'aide.

Caractéristiques :

- Supporte HDMI 1.4 avec fonction 3D
- Supporte HDMI 1.2 et 1.3a
- Compatible HDCP
- Supporte 3D
- Supporte CEC
- Supporte RS-232(Bi-direction)
- Supporte toute les fréquences et Controle IR
- Un câble CAT.5 par extension
- Supporte HDTV en 1080p
- Technologie HD-baseT
- Utilisation d'un câble CAT.5 pour une installation facile

Installation :

1. Éteignez le DVD et la TV HDTV.
2. Connectez le câble HDMI entre le lecteur DVD et le port HDMI (HDMI entrée) du HDMIELW.
3. Connectez le câble HDMI entre la TV HDTV et le port HDMI (HDMI sortie) du HMIERW.
4. Connectez le câble CAT.5 entre le port HMIERW et le port HDMIELW.
5. Connectez le câble électrique (courant) et allumez l'Extender.
6. Allumez le DVD et votre TV HDTV.

Nom	Extendeur E-Boxx HDMI1.3 sur Cat5
Référence	EBX-HDMIEXW
Fabricant	E-Boxx
Couleur	Noir

Garantie (mois)	12
Résolution Max.	1080p
Signal entrée	1x entrée HDMI
Sortie signal	1x sortie HDMI
Transmission du signal	Cat5e
Distance du signal	100 m
Port de contrôle	1xIR, 1xRS232
Compatibilité	3D, HDMI1.3
Finition	Métal
Dimensions	150x80x25 mm
Alimentations	DC 12V
Interface	<u>Package :</u> 1x HDMI-ELW 1x HDMI-ERW 1x manuel 2x Alimentations DC 12V 1x câble HDMI 1.2M 1x IR Blaster 1x IR Receveur 4x vis